

G-cam02新型機マニュアル <人感検知（人物のみを検知したい場合）・PC>

P2P Client-v6.4.9.0

IP CAMERA

ユーザー: admin 2021-02-05 16:04:57

設備管理

パラメータ設定

映像管理

アラーム管理

ユーザ管理

その他

領域

MIYOSHI駐車場

ホースランド

SSAA-199333-EAEAE

TTTT-326086-HKRRZ

SSSS-761627-EAADC

新型社内

映像設定

画像設定

音声設定

ネットワーク

SDカード

定時スキャン

PTZ

登録情報

システム

無線接続

動き検知

動き検知

← オフにします (✓を入れない状態)

感度

普通

適用

スマートアラーム

スマートアラーム

ON

OFF

人間の形を作る

ON

OFF

アラーム形式

シングル

適用

「スマートアラーム」ON：人感検知設定
人間の形を作る：人を四角で囲みます

音声アラーム

音声アラーム

ON

OFF

音量レベル

50

(1-100)

適用

外部アラーム

外部アラーム

常閉

常開

適用

アラーム連動

メールに画像を添付して送信

E-mail設定

FTPサーバーに画像を保存

FTP設定

FTPサーバーに動画を保存

使用中に画像を保存

5秒

SDカードに動画を保存

検知した時から別録画で保存します

警告音

サウンド

吠える

持続時間

5秒

警告の種類

警告の長さ

適用

取得

アラーム日時設定

アラーム日時設定

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
日																								
月																								
火																								
水																								
木																								
金																								
土																								

全て選択

全て消去

はい

ドラッグをして色を反転させる
(色のついた時間に人感検知稼働)
※色のついていない時間は、
人物を検知しても警報は鳴りません

G-cam02新型機マニュアル <人感検知設定（人物のみを検知したい場合）・CamHi>

The image shows a sequence of three app screens with yellow arrows indicating the navigation path:

- カメラの設定 (Camera Settings):** The menu on the left has three items circled in yellow: **動体検知アラーム (Motion Detection Alarm)**, **ヒューマノイドアラーム (Humanoid Alarm)**, and **動体検知アラームの動作 (Motion Detection Alarm Action)**. Arrows point from these items to the subsequent screens.
- 動体検知アラーム (Motion Detection Alarm):** The toggle switch for **動体検知アラームを起動させる (Enable Motion Detection Alarm)** is turned on. A blue callout box says: **← オフにする (Turn off)**.
- ヒューマノイドアラーム (Humanoid Alarm):** The toggle switch for **スマートヒューマノイド認識 (Smart Humanoid Recognition)** is turned on. A blue callout box says: **← 人感検知の設定 (Set for human detection)**. The **アラームトリガー (Alarm Trigger)** is set to **単独トリガー (Individual Trigger)**. A blue callout box says: **← 人感検知のみの場合は「単独トリガー」にセット (Set to 'Individual Trigger' for human detection only)**.
- 動体検知アラームの動作 (Motion Detection Alarm Action):** The **アプリでの通知 (Notification in app)** toggle is on. A blue callout box says: **← 検知するとアプリが通知します (検知するとアプリが通知します (通知は携帯電話の設定により作動しない場合があります)) (When detected, the app will notify you (notification may not work depending on mobile phone settings))**. The **動画をSDカードに保存 (Save video to SD card)** toggle is on. A blue callout box says: **← 検知した時から別録画で保存します (Save from the time of detection as a separate recording)**. The **画像をメールで送信 (Send image by email)**, **画像をFTPサーバーに保存 (Save image to FTP server)**, and **動画をFTPサーバーに保存 (Save video to FTP server)** toggles are all off. A blue callout box with a bracket says: **← 使用できません (Cannot be used)**. The **写真撮影枚数 (Number of photos taken)** is set to **1**. The **アラーム通知音の設定 (Alarm notification sound settings)** section has the **通知音を鳴らす (Play notification sound)** toggle on. A blue callout box says: **← 人物を検知すると警報を鳴らします (When a person is detected, the alarm will sound)**. The **通知音→アラーム (Notification sound to alarm)** is set to **犬の鳴き声 (Dog's bark)**. A blue callout box says: **← 警報の種類 (Alarm type)**. The **通知音の長さ (Notification sound length)** is set to **5秒 (5 seconds)**. A blue callout box says: **← 警報の長さ (Alarm length)**.

G-cam02新型機マニュアル <音声>



<CamHi >

